Совмещение изображений

Самое сложное при фотомонтаже – подбор цвета и яркости, определение масштаба отдельных частей и их выравнивание в изображении. Результат работы – см. рисунок.

I. Совмещение изображений

1. Открыть файлы **Обеспечение → у13 → собака.jpg** и **Кабель.jpg**

Чтобы объединить два изображения надо скопировать одно в другое. При этом копируемый рисунок помещается в отдельный слой, что позволяет свободно его редактировать. Но нам нужен только кабель, а не белый фон, на котором он находится.

2. Выполните:

   а) Инструмент **Волшебная палочка** .

   б) Допуск – 40.

   в) Щёлкнуть по белому фону для его выделения.

   г) Нажмите клавиши **Ctrl + Shift + I** – выделение будет инвертировано, выделенным будет только кабель.

   д) Скопировать кабель в буфер обмена клавишами **Ctrl + C**.

   е) Щёлкнуть по окну с фотографией собаки.

   ж) Вставить туда кабель клавишами **Ctrl + V** (см. рисунок).

Проверьте в палитре слоёв, чтобы скопированное изображение кабеля находилось в новом слое.

II. Трансформация

Уменьшим изображение, развернём кабель и переместим его к пасти собаки с помощью операции трансформации (см. рисунок 3). Для этого выполните:

1. В палитре слоёв щёлкнуть по слою с кабелем, чтобы его выбрать.
2. Выбрать команду **Редактирование → Свободное трансформирование** – вокруг кабеля появится рамка с квадратиками.
3. Удерживая клавишу Shift для пропорционального масштабирования, уменьшите изображение за угловой маркер-квадратик.
4. Отпустите кнопку мыши и клавишу Shift.
5. Переместите курсор мыши за пределы рамки – он превратился в изогнутую двустороннюю стрелку для поворота объекта. Выполните поворот кабеля (см. рисунок).
6. Для перемещения кабеля ухватите его изображение за область внутри рамки, перетащите кабель к пасти собаки.

7. Нажмите **Enter** для завершения трансформации.

III. Ретуширование

Ретуширование используется для создания эффекта того, что кабель находится в пасти собаки.

1. Для удобства редактирования увеличьте изображение инструментом **Масштаб** .
2. Инструмент **Ластик**. Выбрать кисть (вверху на панели свойств) с мягкими краями.
3. Сотрите часть кабеля напротив пасти (см. рисунок).
4. Выбрать инструмент **Палец**. Кисть – маленькая (например, номер 5) с мягкими краями.
5. Немного растяните оторванные края кабеля инструментом **Палец**, чтобы возник эффект, что кабель действительно в пасти.

IV. Затемнение

1. Инструмент Кисть.
2. Выберите чёрный цвет.
3. Параметр на панели свойств Непрозрачность = 20.
4. Несколькими мазками кисти сделайте кабель возле пасти темнее (см. рисунок).

V. Добавление надписи

1. Инструмент **Горизонтальный текст** T
2. Щёлкнуть по верхней части рисунка, куда будем вводить текст.
3. На панели свойств выбрать шрифт **Comic Sans MS** или другой.
4. Размер шрифта большой – примерно 30-36 пунктов.
5. Цвет букв – чёрный.
6. Ввести надпись РЕМОНТ.
7. Щёлкнуть по кнопке с галочкой на панели свойств справа ✓ (**Применить текущую правку**).
8. Инструмент **Перемещение**. Снаружи текста передвиньте надпись так, чтобы она располагалась по центру (см. рисунок 1).

VI. Создание тени

Для создания тени можно воспользоваться возможностью создания эффектов для слоёв.

1. Двойной щелчок по текстовому слою в палитре слоёв – появится окно эффектов (Стиль слоя).
2. Щелчок по надписи Тень или выбрать другой параметр тени по своему вкусу.

Сохранить работу под именем **Maska.psd**.